

# Arduino Giga R1



TOP VIEW

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Legend:</b>   | <span style="color: orange;">■</span> Digital  | <span style="color: blue;">■</span> I2C          | <span style="border: 1px solid blue; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Other SERIAL |
| <span style="color: red;">■</span> Power                             | <span style="border: 1px solid orange; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Analog | <span style="color: lightblue;">■</span> SPI     | <span style="color: green;">■</span> Analog  |
| <span style="background-color: black; color: black;">■</span> Ground | <span style="background-color: yellow;">■</span> Main Part   | <span style="color: purple;">■</span> UART/USART | <span style="border: 1px solid green; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> PWM/Timer   |



ARDUINO GIGA R1 WIF1  
SKU code: ABX00063  
Pinout  
Last update: 21 Feb, 2023

## Caractéristiques

1. 76 entrées/sorties numériques (12 avec capacité PWM)
2. 14 entrées analogiques et 2 sorties analogiques (DAC)
3. USB-C et USB Host (clavier, stockage de masse) via un connecteur USB-A dédié

## Applications

- Appareils IoT
- Robotique
- Automatisation
- Maisons intelligentes

- L'automatisation industrielle

## Spécifications

- Microcontrôleur : STMicro STM32H747XI Cortex-M7 à 480 MHz + MCU M4 à 200 MHz avec 2 Mo de mémoire Flash double banque, 1 Mo de RAM, accélérateur matériel graphique Chrom-ART
- Mémoire système : 8 Mo de SDRAM
- Flash : 16 Mo de flash QSPI NOR
- Module radio : WiFi 2,4 GHz 802.11b/g/n jusqu'à 65 Mbps et Bluetooth 5.1 BR/EDR/LE via le module Murata 1DX
- Affichage : en-tête à 20 broches
- Caméra : connecteur de caméra Arducam 20 broches

### USB :

- port USB Type-C × 1, utilisé pour la programmation et
- port HID USB 2.0 Type-A × 1
- Audio : prise audio 3,5 mm
- E/S : broches d'E/S (comprend les broches de caméra/affichage) × 76
- UART × 4, I2C × 3, SPI × 2
- PWM × 12
- entrées analogiques × 12
- DAC × 2
- bus CAN (nécessite un émetteur-récepteur externe)

Tension de fonctionnement : 3,3 V Courant par broche d'E/S : 8 mA Débogage : connecteur JTAG  
Tension d'entrée : 6-24 V Dimensions : environ 101 × 53 mm/3,98 × 2,09"

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:giga&rev=1693658402>

Last update: **2023/09/02 14:40**

