

Via Crontab

```
crontab -e

* 17 2 * * * sudo /sbin/shutdown -h now ##### arret à 2h17 du matin #####
* @reboot /home/pi/./demnodered.sh ##### Lance le demmarrage des
instances node red #####
sudo visudo
* pi ALL=NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now
```

Lancer cette commande au demarrage du raspberry



Nota : rc.local n'est plus supporté depuis 11/2024

- Ouvrez le fichier rc.local :
- `sudo nano /etc/rc.local`
- Insérez votre script `demnodered.sh` juste avant la ligne «exit 0» De cette manière :

```
/etc/rc.local 530/530 100%
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.
#
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
#demarre les instances nodered : 1881,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892
/home/pi/./demnodered.sh
exit 0
```

- Enregistrez et quittez (CTRL+X)

2 eime methode

2 - Mettez votre script dans /etc/init.d

La deuxième solution que vous pouvez mettre en place est de créer votre script sous /etc/init.d. Je préfère généralement cette méthode pour exécuter un service (comme un service de pare-feu par exemple).

Il y a une procédure à respecter pour que le service se lance au démarrage. Voici comment faire :

- Créez un nouveau fichier dans /etc/init.d :
- `sudo nano /etc/init.d/demarrageNR`
- Modifiez le nom du fichier pour le rendre explicite.
- Collez ces lignes (c'est un exemple) :

```
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: demarrageNR
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:
# Default-Start:    5
# Default-Stop:     6
# Short-Description: Demmarrage des instance node red
### END INIT INFO
/home/pi/./demnodered.sh
```

- Les commentaires au début sont obligatoires pour l'exécuter au démarrage (runlevel 5).
- Modifiez le nom et la description du service pour expliquer ce qu'il fait.
- Enregistrez votre fichier et quittez (CTRL+X).
- Ajoutez l'autorisation d'exécution à votre service :
- `sudo chmod +x /etc/init.d/demarrageNR`
- Enfin, vous devez dire au système de le lancer au démarrage en utilisant cette commande :
- `sudo update-rc.d demarrageNR defaults`

C'est vraiment le minimum pour que ça fonctionne. Le but ici est simplement d'exécuter un service au démarrage. Si vous souhaitez le faire correctement, vous devez ajouter au moins une option de démarrage, d'arrêt et de redémarrage à votre service. Vous pouvez trouver une documentation détaillée ici si c'est ce que vous cherchez à faire.

installer le fichier demnodered.sh dans le repertoire /home/pi et lui donner les droits d'execution :
`sudo chmod +x /home/pi/demnodered.sh`

[demnodered.sh](#)

```
#!/bin/bash

nohup node-red -u /home/pi/NR1881 -p 1881 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1882 -p 1882 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1884 -p 1884 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1885 -p 1885 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1886 -p 1886 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1887 -p 1887 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1888 -p 1888 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1889 -p 1889 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1890 -p 1890 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1891 -p 1891 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1892 -p 1892 > /dev/null 2>&1 &
nohup node-red -u /home/pi/NR1893 -p 1893 > /dev/null 2>&1 &
```

```
nohup node-red -u /home/pi/NR1894 -p 1894 > /dev/null 2>&1 &  
nohup node-red -u /home/pi/NR1895 -p 1895 > /dev/null 2>&1 &
```

code pour Ubuntu serveur

demnodered.sh

```
#!/bin/bash  
  
nohup node-red -u /home/gg/.node-red -p 1880 > /dev/null 2>&1 &
```

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:nodered:dem&rev=1768987375>

Last update: **2026/01/21 10:22**

